

METODE DUA PHASA

MATAKULIAH RISET OPERASIONAL

Pertemuan Ke-7

Riani Lubis

Jurusan Teknik Informatika

Universitas Komputer Indonesia

Pengantar

- Teknik ini digunakan untuk menghilangkan variabel artificial dan nilai pinalti
- Cara penyelesaian terdapat dalam dua phasa :

Phasa 1 :

- Menentukan apakah permasalahan mempunyai solusi fisible atau tidak dengan cara meminimalkan variabel artificial.
- Fungsi tujuan tujuan diganti dengan meminimumkan jumlah variabel artifisialnya.
- Jika nilai yang diperoleh pada fungsi tujuan baru mempunyai harga nol/negatif, berarti solusi fisible (persoalan fisible) & dapat dilanjutkan ke phase 2.
- Jika mempunyai nilai positif persoalan tidak fisibel sehingga pemecahan masalah dihentikan untuk phasa pertama ini.
- Berlaku bagi kedua fungsi tujuan baik maksimasi maupun minimasi

Phasa 2 :

- Mengembalikan fungsi tujuan ke fungsi tujuan semula dengan fungsi pembatas yang baru untuk pemecahan masalah selanjutnya diselesaikan dengan metode simpleks biasa.
- Fungsi pembatas baru, diperoleh dari tabel terakhir dari perhitungan phasa 1 dengan menghilangkan variabel artificial yang sudah minimum.

Contoh 1 :

F. Tujuan : maks $Z = 3X_1 + 5X_2$

F. Pembatas :

$$X_1 \leq 4$$

$$2X_2 \leq 12$$

$$3X_1 + 2X_2 = 18$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Bentuk standar :

F. Tujuan : maks $Z = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 + 0S_2 - MR_3$

F. Pembatas :

$$X_1 + S_1 = 4$$

$$2X_2 + S_2 = 12$$

$$3X_1 + 2X_2 + R_3 = 18$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, R_3 \geq 0$$

$$R_3 = 18 - 3X_1 - 2X_2$$

Phasa 1 :

F. Tujuan : min $r = R_3 = 18 - 3X_1 - 2X_2$

$$r + 3X_1 + 2X_2 = 18$$

F. Pembatas :

$$X_1 + S_1 = 4$$

$$2X_2 + S_2 = 12$$

$$3X_1 + 2X_2 + R_3 = 18$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, R_3 \geq 0$$

ITERASI 0

BASIS	r	X_1	X_2	S_1	S_2	R_3	SOLUSI	
r	1	3	2	0	0	0	18	RASIO
S_1	0	1	0	1	0	0	4	4
S_2	0	0	2	0	1	0	12	∞
R_3	0	3	2	0	0	1	18	6

ITERASI 1

BASIS	r	X_1	X_2	S_1	S_2	R_3	SOLUSI	
r	1	0	2	-3	0	0	6	RASIO
X_1	0	1	0	1	0	0	4	∞
S_2	0	0	2	0	1	0	12	6
R_3	0	0	2	-3	0	1	6	3

ITERASI 2

BASIS	r	X_1	X_2	S_1	S_2	R_3	SOLUSI
r	1	0	0	0	0	-1	0
X_1	0	1	0	1	0	0	4
S_2	0	0	0	3	1	-1	6
X_2	0	0	1	-3/2	0	1/2	3

- Sudah tidak ada lagi nilai positif pada variabel basis & non-basis, kecuali r .
- Dapat diteruskan untuk mencari nilai optimum pada phase 2.
- Tetapi jika terjadi pengulangan, maka harus dihentikan

Phasa 2 :

F. Tujuan : maks $Z = 3X_1 + 5X_2$

F. Pembatas :

$$X_1 + S_1 = 4 \quad \Rightarrow X_1 = 4 - S_1$$

$$3S_1 + S_2 = 6$$

$$X_2 - 3/2S_1 = 3 \quad \Rightarrow X_2 = 3 + 3/2S_1$$

Subtitusikan ke pers. F. Tujuan :

$$\begin{aligned} Z &= 3(4 - S_1) + 5(3 + 3/2S_1) \\ &= 12 - 3S_1 + 15 + 15/2S_1 \\ &= 27 + 9/2S_1 \end{aligned}$$

$$Z - 9/2S_1 = 27 \quad \rightarrow \text{Jadi F. Tujuan Baru}$$

ITERASI 0

BASIS	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	SOLUSI
Z	1	0	0	-9/2	0	27
X ₁	0	1	0	1	0	4
S ₂	0	0	0	3	1	6
X ₂	0	0	1	-3/2	0	3

RASIO

4

2

-2

ITERASI 1

BASIS	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	SOLUSI
Z	1	0	0	0	3/2	36
X ₁	0	1	0	0	-1/3	2
S ₂	0	0	0	1	1/3	2
X ₂	0	0	1	0	1/2	6

Solusi Optimal :

$$X_1 = 2$$

$$X_2 = 6$$

$$Z = 36$$

Contoh 2 :

F. Tujuan : $\min \quad Z = 3X_1 + 5X_2$

F. Pembatas :

$$X_1 \leq 4$$

$$2X_2 = 12$$

$$3X_1 + 2X_2 \geq 18$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Bentuk standar :

F. Tujuan : $\min \quad Z = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 + 0S_3 + MR_2 + MR_3$

F. Pembatas :

$$X_1 + S_1 = 4$$

$$2X_2 + R_2 = 12$$

$$3X_1 + 2X_2 - S_3 + R_3 = 18$$

$$X_1, X_2, S_1, S_3, R_2, R_3 \geq 0$$

$$R_2 = 12 - 2X_2$$

$$R_3 = 18 - 3X_1 - 2X_2 + S_3$$

Phasa 1 :

F. Tujuan :

$$\begin{aligned} \min \quad & r = R_2 + R_3 \\ & r = 12 - 2X_2 + 18 - 3X_1 - 2X_2 + S_3 \\ & \mathbf{r + 3X_1 + 4X_2 - S_3 = 30} \end{aligned}$$

F. Pembatas :

$$\begin{aligned} X_1 + S_1 &= 4 \\ 2X_2 + R_2 &= 12 \\ 3X_1 + 2X_2 - S_3 + R_3 &= 18 \\ X_1, X_2, S_1, S_3, R_2, R_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

ITERASI 0

BASIS	r	X_1	X_2	S_1	S_3	R_2	R_3	SOLUSI
r	1	3	4	0	-1	0	0	30
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4
R_2	0	0	2	0	0	1	0	12
R_3	0	3	2	0	-1	0	1	18

ITERASI 1

BASIS	r	X_1	X_2	S_1	S_3	R_2	R_3	SOLUSI
r	1	3	0	0	-1	-2	0	6
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4
X_2	0	0	1	0	0	1/2	0	6
R_3	0	3	0	0	-1	-1	1	6

ITERASI 2

BASIS	r	X_1	X_2	S_1	S_3	R_2	R_3	SOLUSI
r	1	0	0	0	0	-1	-1	0
S_1	0	0	0	1	1/3	1/3	-1/3	2
X_2	0	0	1	0	0	1/2	0	6
X_1	0	1	0	0	-1/3	-1/3	1/3	2

- Sudah tidak ada lagi nilai positif pada variabel basis & non-basis, kecuali r .
- Dapat diteruskan untuk mencari nilai optimum pada phase 2.
- Tetapi jika terjadi pengulangan, maka harus dihentikan

Phasa 2 :

F. Tujuan : $\min Z = 3X_1 + 5X_2$

F. Pembatas :

$$S_1 + 1/3S_3 = 2$$

$$X_2 = 6$$

$$X_1 - 1/3S_3 = 2 \quad \Rightarrow X_1 = 2 + 1/3S_3$$

Subtitusikan ke pers. F. Tujuan :

$$\begin{aligned} Z &= 3X_1 + 5X_2 \\ &= 3(2 + 1/3S_3) + 5(6) \\ &= 6 + S_3 + 30 \end{aligned}$$

$$\mathbf{Z - S_3 = 36} \quad \rightarrow \text{Jadi F. Tujuan Baru}$$

ITERASI 0

BASIS	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	SOLUSI
Z	1	0	0	0	-1	36
S_1	0	0	0	1	1/3	2
X_2	0	0	1	0	0	6
X_1	0	1	0	0	-1/3	2

Solusi Optimal :

$$X_1 = 2$$

$$X_2 = 6$$

$$Z = 36$$