

MEMBUAT FORM

Komputer IT-1

Materi Dasar Baca di Halaman 70-80

```

<html>
<form name=form>
<center>
<h1>
FORM PEMESANAN BARANG
<hr>
<br>
<table border=0>
<tr bgcolor=pink><td>JENIS BARANG <td><select name=jenis>
<option values="TV">TV
<option values="RADIO">RADIO
<option values="KULKAS">KULKAS
<option values="AC">AC
<option values="MESIN CUCI">MESIN CUCI
</select>

<tr><td>MERK<td><select name=merk>
<option values="AIWA">AIWA
<option values="SONY">SONY
<option values="SAMSUNG">SAMSUNG
<option values="PANASONIC">PANASONIC
<option values="SHARP">SHARP
</select>

<tr><td>AKSESORIS<td><input type=checkbox name=SPEAKER>SPEAKER<br>
<input type=checkbox name=kipas>KIPAS ANGIN<br>
<input type=checkbox name=antena>ANTENA TV<br>
<input type=checkbox name=kabel>KABEL LISTRIK
<tr><td>STATUS<td><input type=radio name=status>DISKON <input type=radio name=status>TIDAK
<tr><td>NAMA PEMESAN<td><input type=text name=nama size=25>
<tr><td>ALAMAT<td><input type=text name=alamat size=65>
</table>
<input type=submit value=Proses>
<input type=reset value=Batal>

```